

Ubiquiti Unifi Access Starter Kit



ARTIKELNUMMER	63159
FABRIKANTNUMMER	UA-SK
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Technische details

Informatie	De UniFi Access Starter Kit bevat alles wat u nodig hebt om een toegangscontrolesysteem te installeren.
Soort apparaat	Toegangscontrolesysteem (start pakket)

Verpakking

Inhoud pakket	1x UniFi Access Hub 1x UniFi Access Reader Pro 1x UniFi Access Point
---------------	--

UA-HUB

Afmetingen	190 x 126 x 33 mm
Gewich	557 g
Behuizing	Kunststof behuizing met metalen montageplaat
Montage opties	DIN-rail
Netwerkiterface	4x 1Gbps Ethernet
Maximaal energieverbruik	40W
Stroomtoevoer	PoE++
Ingangsaansluitingen	REX - Request to Exit REN - Request to Enter REL - Request to Lock REX - Request to Exit
Dry output relay	Lock: Rated 30VDC, up to 1A AUX: Rated 30VDC, up to 1A
Powered Output Relay	Lock: 12VDC, up to 1A AUX: 12VDC, up to 0.33A AUX: 12VDC, up to 0.33A
Knoppen	Reset

AU-LITE

Afmetingen	94,91 x 40,00 x 31,10 mm
Gewicht	65 g
Montage	Wandmontage Moet binnen of buiten onder een beschermende kap worden geïnstalleerd
Netwerkiterface	10/100 Mbps Ethernet
Max. energieverbruik	6W
Stroomtoevoer	PoE
IP Waarde	IP54
Knoppen	1x reset
LED's	Wit, Blauw
Connectiviteit	Ethernet, Bluetooth 4.1
NFC frequentie	13,56 MHz
NFC leesbereik	<30 mm
NFC technology	NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5 MIFARE Klassiek MIFARE DESFire

UA-KAARTEN

Afmetingen	85,6 x 53,98 x 0,84 mm
Gewicht	5 g
Formaat	ISO 7810 ID-1
NFC frequentie	13,56 MHz
NFC technology	ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire MIFARE DESFire EV1

UA-PRO	
Afmetingen	73,40 x 62,28 x 26,55 mm
Gewicht	85 g
Montage	Wandmontage of aluminium klemhouder
Netwerk interface	10/100 Mbps Ethernet
Camera kijkhoek	147,5 ° ± 3 °
Max. energieverbruik	8.3W
Stroomtoevoer	PoE
Knoppen	1x reset
IP waarde	IP54
LED's	Blauw en Wit
Connectiviteit	Ethernet, Bluetooth 4.2
NFC frequentie	13,56 MHz
NFC leesbereik	<30 mm
NFC technology	NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5 MIFARE Klassiek MIFARE DES

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.