

Asus PRIME H310M-K



ARTIKELNUMMER

56262

FABRIKANTNUMMER

90MB0X80-M0EAY0

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Prestatie		Netwerk	
Audiosysteem	Realtek ALC887	Ethernet LAN	Ja
Processor		Ethernet interface type	1 Gbit
Processorfabrikant	Intel	LAN controller	Realtek RTL8111H
Processor socket	(Intel) LGA 1151	Kenmerken	
Compatibele processors	Werkt alleen met de 8e en 9e generatie intel processoren	Component voor	PC
Max. aantal SMP-processoren	1	Moederbord form factor	Micro-ATX
Intel® Core i3/i5/i7/i9 series	i3-8xxx, i5-8xxx, i7-8xxx	Moederbord chipset familie	Intel
Geheugen		Chipset moederbord	Intel H310
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Aantal geheugenslots	2	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64
Geheugen slots type	DIMM	Uitbreidingsmodules	
Geheugen kanaal	Dual	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
Non-ECC	Ja	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666 MHz	Aantal M.2 (M) slots	Geen
Niet gebufferd geheugen	Ja	BIOS	
Grafisch		BIOS type	UEFI AMI
Ingebouwde grafische adapter	Ja	Grootte BIOS-geheugen	16 MB
Interne aansluitingen		ACPI version	6.1
USB 2.0 aansluitingen	2	Clear CMOS jumper	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1	Processor speciale functies	
Aantal SATA III connectors	4	Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	Ja
S/PDIF uitgang	Ja	Gewicht en omvang	
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja	Breedte	226 mm
Voorpaneel-connector	Ja	Diepte	185 mm
ATX Power connector (24-pin)	Ja	Inhoud van de verpakking	
Aansluiting voor CPU koeler	Ja	Meegeleverde kabels	SATA
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	1	Gebruikershandleiding	Ja
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1	Meegeleverde drivers	Ja
COM aansluitingen	1		

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-D poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.