

Asus PRIME Z490-A



ARTIKELNUMMER

59512

FABRIKANTNUMMER

90MB1390-M0EAY0

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1200	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Geheugen		LAN controller	Intel I225-V
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Wifi	Nee
Aantal geheugenslots	4	Kenmerken	
Geheugen slots type	DIMM	Component voor	PC
Geheugen kanaal	Dual-channel	Moederbord form factor	ATX
Non-ECC	Ja	Moederbord chipset familie	Intel
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,2933,3000 3200,3333,3466,3600,3733 3800,4000,4200,4400,4600,4800	Audiochip	SupremeFX S1220A
Maximum intern geheugen	128 GB	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Opslag-controllers		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	3
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	3
Grafisch		Aantal M.2 (M) slots	2
Ondersteuning voor parallel processing	2-Way SLI, 3-Way CrossFireX	BIOS	
Ingebouwde grafische adapter	Ja	BIOS type	UEFI AMI
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Grootte BIOS-geheugen	192 Mbit
Interne aansluitingen		Clear CMOS jumper	Ja
USB 2.0 aansluitingen	2	Gewicht en omvang	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1	Breedte	305 mm
Aantal SATA III connectors	6	Diepte	244 mm
ATX Power connector (24-pin)	Ja	Inhoud van de verpakking	
Aansluitingen voor EATX voedingen	1	Meegeleverde kabels	SATA
Aansluiting voor CPU koeler	Ja	Overige specificaties	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Aantal M.2 € slots	1
Thunderbolt-headers	1		

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4b
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
S/PDIF-uitgang	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.