

Gigabyte B560 AORUS PRO AX



ARTIKELNUMMER

60726

FABRIKANTNUMMER

B560 AORUS PRO AX

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1200	Ethernet interface type	1 Gbit
Geheugen		Wifi	Ja
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Aantal geheugenslots	4	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Geheugen slots type	DIMM	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6 AX200
Geheugen kanaal	Dual-channel	Bluetooth	Ja
Non-ECC	Ja	Bluetooth-versie	5.1
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	Kenmerken	
Maximum intern geheugen	128 GB	Component voor	PC
Niet gebufferd geheugen	Ja	Moederbord form factor	ATX
Opslag-controllers		Moederbord chipset familie	Intel
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Audiochip	Realtek ALC4080
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Grafisch		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64
Ondersteuning voor parallel processing	2-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX	Uitbreidingsmodules	
Interne aansluitingen		PCI Express x16 slots	3
USB 2.0 aansluitingen	2	Aantal M.2 (M) slots	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2	BIOS	
Aantal SATA III connectors	6	BIOS type	UEFI AMI
S/PDIF uitgang	Ja	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja	ACPI version	5.0
Voorpaneel-connector	Ja	Clear CMOS jumper	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	Ja	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
EPS power connector (8-pin)	Ja	Gewicht en omvang	
TPM connector	Ja	Breedte	305 mm
Thunderbolt-headers	2	Diepte	244 mm
RGB LED-aansluitrail	Ja		

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.